



3036



## Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ 10Α 250V~

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Είδος μονάδας ελέγχου | απλό πλήκτρο       |
| Τρόπος στερέωσης      | χωνευτή τοποθέτηση |

### Ρύθμιση

- Off / A/R

### Εντολή και σήμανση

- όχι

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ονομαστική τάση | 250 V    |
| Ονομαστική τάση | 250 V AC |
| Συχνότητα       | 50/60 Hz |

### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                |   |
|----------------|---|
| Ρεύμα διακοπής | 10 AX (100 W Λάμπα Μικτού φωτισμού (SBL)) |
|----------------|---|

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Υλικό               | Πλαστικό / μέταλλο |
| Εμφάνιση επιφάνειας | ματ                |

### Διαστάσεις

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Βάθος              | 41,6 mm |
| Βάθος εγκατάστασης | 31 mm   |
| Ύψος               | 71 mm   |
| Πλάτος             | 71 mm   |

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | με νύχια στήριξης, για σύσφιξη βιδών |
|---------------------|--------------------------------------|

### Συνθήκες σύνδεσης

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Ακροδέκτες σύνδεσης          | σύμφωνα με IEC 60669-1 |
| Ακροδέκτες σύνδεσης          | σύμφωνα με VDE 0632-1  |
| Είδος σύνδεσης               | Ταχείας σύνδεσης       |
| - με επαφές ταχείας σύνδεσης |                        |

### Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

### Ασφάλεια

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Δείκτης προστασίας IP | IP20 |
| Αντοχή στην κρούση    | IK07 |

#### Ταυτοποίηση

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Επεξεργασία/εφαρμογή        | Έλεγχος κλιματισμού, Έλεγχος φωτισμού |
| Τύπος διακόπτη για συσκευές | Όχι                                   |
| Βασική σειρά                | Έλεγχος φωτισμού                      |

#### Οδηγίες

- Ένας διακόπτης αλέ ρετούρ εμφανίζεται εδώ ως παράδειγμα. Για τον έλεγχο on/off από 2 ή 3 σημεία, απαιτούνται και άλλοι διακόπτες πλήκρου καθώς και λαμπτήρες νέον.